

الکتروشوک BEXEN



۱ - طریقه تست دستگاه

- دکمه منو را درحالیکه دستگاه خاموش است فشارداده و همزمان دکمه **I/O** را فشار دهید .
- بافشار بروی دکمه **Select** کلمه **TEST** را انتخاب نمایید.
- تمام قسمتهای دستگاه بطور اتوماتیک چک شده و کلمه **OK** در انتها نوشته می شود.
- با فشار بروی دکمه **PRINT** نتیجه تست دستگاه را چاپ کرده و بروی دستگاه قراردهید .

۲ - طریقه استفاده از دستگاه الکتروشوک

- ابتدا لیدها را مطابق زیر بروی بدن بیمار متصل نمایید : (در کابل های ۵ لید)
 - لید قرمز نزدیک شانه راست و زیر clavicle قرار می دهیم.
 - لید زرد نزدیک شانه چپ و زیر clavicle قرار می دهیم.
 - لید سیاه پایین شکم و سمت راست قرار می دهیم.
 - لید سبز پایین شکم و سمت چپ قرار می دهیم.
 - لید سفید را روی توراکس قرار می دهیم.
- توسط دکمه **I/O** دستگاه را روشن کنید.
- با انتخاب دکمه دفیبریلاتور دستگاه را روی مد شوک قرار داده و از طریق صفحه جلویی دستگاه و یا پدل ها انرژی مورد نظر را انتخاب نمایید .
- پس از انتخاب ژول مورد نظر، دستگاه را شارژ نمایید .



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی ایران

- پس از کسب اطمینان از شارژ دستگاه پدال ها را روی سینه بیمار قرار داده دو دکمه **دشارژ (تخلیه)** پدل ها را بصورت ه مزمان فشار دهید؛ چنانچه میخواهید مقدار شوک تخلیه شده روی بدن بیمار در پرینت مشاهده شود قبل از دشارژ، دکمه پرینت را که هم روی صفحه جلویی و هم روی یکی از پدل ها قرار دارد، فشار دهید. ضمناً می توانید در منو دستگاه گزینه Auto print را هم ON کنید.

- ✓ برای استفاده از پیس میکر، دکمه نارنجی مربوط به پیس میکر را فشار دهید.
- ✓ هنگام شارژ اگر موارد زیر اتفاق بیافتد دشارژ داخلی صورت می گیرد:
- دکمه کاهش/افزایش ژول روی صفحه جلویی یا روی پدل ها زده شود.
- دوتا دکمه مربوط به دشارژ روی پدل ها همزمان زده شود. در این موارد پیغام "Shock Not Delivered" دیده می شود.
- ✓ لطفاً بعد از استفاده از دستگاه سریعاً پدل ها را با گاز خیس پاک نمایید.

نکات مهم:

- ✚ شارژ دستگاه را به هیچ وجه در هوا یا روی دستگاه تخلیه ننمایید.
- ✚ هیچگاه از دستگاه الکتروشوک جهت مانیتورینگ به مدت طولانی استفاده نگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران